

G3K

GENERADOR



Zanella®

Motor

Tipo **OHV 4 Tiempos monocilíndrico refrigerado**

Ignición **Magneto transistor sin contacto**

Arranque **Manual por piola**

Potencia de uso **4,0 kw / 3600 rpm (recomendada)**

Capacidad de tanque **15 Lts**

Consumo **1,13 Lts/h**

Tiempo de operación **13h continuas**

Capacidad de aceite **0,6 Lts**

Ruido **65dB (a 7 metros de distancia)**

Desplazamiento **196ml**

Especificaciones de generador

Frecuencia de salida **50Hz**

Voltaje de salida **220V**

Potencia de salida **2,0 Kw / 2000 Watt**

Máximo poder de salida **2,2 Kw / 2200 Watt**

Atributos

Dimensiones **Largo 590 mm**

Ancho 430 mm

Alto 485 mm

Peso neto **45 Kg**

Alerta de aceite **si**

Ajuste automatico de voltaje **si**

CÓDIGO COMERCIAL

WWW.ZANELLA.COM.AR

*Imágenes de carácter ilustrativo. Zanella se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.



• Tablero con encendido eléctrico voltímetro y doble toma AC 220V



• Sistema de arranque manual



• Tanque de combustible con indicador de carga

• desde •
1948